

**FLUKE Multimeter nach Ihrer Wahl und dazu gratis im Wert von Fr. 31.00 ein FLUKE VoltAlert 1AC. Aktionsdauer bis 31.08.2000**

**Sonderangebot**



Die FLUKE 75, 77 und 79 Serie III Modelle setzen einen neuen Standard bei erschwinglichen Hochleistungsmultimetern. Sie sind mechanisch robust gebaut und mit der höchsten elektrischen Sicherheit nach IEC 1010-1 konstruiert und durch unabhängige Prüfinstitute zertifiziert. Das handliche Design macht die 70 Serie III auch unter schwierigen Bedingungen komfortabel handhabbar. Das vergrösserte Display mit noch besser ablesbaren Ziffern und Symbolen können auch aus grösserer Entfernung gut abgelesen werden. Zusätzlich bietet das integrierte Halster den bewährten, hervorragenden Schutz bei rauher Behandlung.

Best.-No.	Preis inkl. MwSt	Modell
WXF.75-3A	325.00	FLUKE 75-3
WXF.77-3A	360.00	FLUKE 77-3
WXF.79-3A	410.00	FLUKE 79-3

Merkmale	75-3	77-3	79-3
Digits/Anzeigeumfang	3200	3200	4000
Analoge Balkenanzeige	31	31	63
Grosses Display	✓	✓	✓
True RMS (Echtfeldwert)			✓
Frequenz-/Kapazitätsmessung			✓
Akustische Durchgangsprüfung	✓	✓	✓
Diode-Test	✓	✓	✓
Automatische und manuelle Bereichsumschaltung	✓	✓	✓
Automatisches Touch Hold	✓	✓	✓
Selbstabschaltung	✓	✓	✓
Smoothing			✓
Integrierter Schlagschutz	✓	✓	✓
Lebenslange Gewährleistung	✓	✓	✓

Funktion	75-3	77-3	79-3
<b>DC Volt</b>	100µV > 600V	100µV > 1000V	10µV > 1000V
Messfehler (1)	± (0,3% +1)	± (0,3% +1)	± (0,3% +1)
<b>AC Volt</b>	1mV > 600V	1mV > 1000V	100µV > 1000V
Messfehler (1)	± (2% +2)	± (2% +2)	± (1,5% +2)
<b>DC Ampère</b>	10µA > 10A	10µA > 10A	1µA > 10A
Messfehler (1)	± (1,5% +2)	± (1,5% +2)	± (0,5% +2)
<b>AC Ampère</b>	10µA > 10A	10µA > 10A	1µA > 10A
Messfehler (1)	± (2,5% +2)	± (2,5% +2)	± (0,4% +1)
<b>Widerstand</b>	0,1Ω > 32MΩ	0,1Ω > 32MΩ	0,01Ω > 40MΩ
Messfehler (1)	± (2,5% +2)	± (2,5% +2)	± (0,4% +1)
<b>Kapazität</b>	n.z.	n.z.	0,1nF > 9999µF
Messfehler (1)			± (1,9% +2)
<b>Frequenz</b>	n.z.	n.z.	0,1Hz > 20kHz
Messfehler (1)			± (0,01% +1)

1) beste Genauigkeit

#### Schutzklasse

Alle Eingänge, Bereiche und Funktionen der Multimeter-Modelle 77-III und 79-III sind nach Kategorie III 600V und Kategorie II 1000V der IEC 1010-1 mit einem Schutz gegen transiente Überspannungen bis 6kV versehen. Alle Eingänge, Bereiche und Funktionen des Multimeter-Modells 75-III sind nach Kategorie III 600V mit einem Schutz gegen transiente Überspannungen bis 6kV ausgestattet. Geprüft und zertifiziert durch die CSA entsprechend CSA 22.2 1010-1.92. UL-3111 und TÜV-Zertifizierungen sind angemeldet.

#### VoltAlert™ 1AC

VoltAlert ist ein kontaktloser Spannungs- bzw. Phasenprüfer ohne jegliche metallische Berührung in Form eines Kugelschreibers. Die Messspitze leuchtet rot auf, wenn ein spannungsführendes Netzkabel oder eine Netzdose berührt wird.



- Passt in jede Hemdtasche
- Alle Aussenflächen sind aus Sicherheitsgründen nichtleitend
- Spannungsprüfung ohne metallische Berührung

Betriebsbereich: 200VAC > 600VAC  
 Gewährleistung: 1Jahr  
 Batterien: 2 x 1,5V Typ AAA